PRO START 2824 12-24V

12V 24V

Panoramica

PRO START 2824 12-24V
cod. 829517
Avviatore portatile a batteria, adatto all'avviamento a 12-24 V di auto, furgoni, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, generatori, etc. Collegato alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto tensione tutti i circuiti nei cambi batteria; è altresì una fonte di energia a 12 V in casi di emergenza. Fornito di un interruttore di sicurezza per l'avviamento, non danneggia l'elettronica del veicolo e consente di effettuare numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica. E' possibile ricaricare PROSTART 2824 attraverso l'apposito alimentatore, collegato alla tensione di rete, oppure attraverso la presa accendisigari del mezzo (per salvaguardare l'integrità della batteria, caricare per 12 ore prima dell'uso, dopo ogni uso e comunque ogni 3 mesi). Caratteristiche: interruttore di sicurezza * allarme acustico/luminoso protezione inversione polarità * lampada a led ad alta efficienza * led stato di carica della batteria * led di controllo batteria in ricarica * 2 prese jack a 12V * Tasca porta-cavo. Completo di: Alimentatore 230V AC 12V DC, cavi positivo-negativo con pinze, lampada ad alta efficienza, cavo a doppio jack.

Dati tecnici

- CODICE 829517
- CORRENTE DI AVVIAMENTO 800 A
- CODICE EAN 800489783756 7
- TENSIONE RETE 230 V
- CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 2500 A
- PEZZI / PALLET 26 pz/pallet
- TENSIONE DI AVVIAMENTO 12 / 24 V
- DIMENSIONI 20,5 - 33,5 - 36 cm
- PEZZI / PALLET - B 39 pz/pallet - B
- CAPACITA' DELLA BATTERIA 44 / 22 Ah
- PESO 15,2 kg